

## LÁMPARA DE EMERGENCIA DUAL LED 150 LM GRANDE

CODIGO: 028-700W

## PRODUCTOS SIMILARES:



**028-660W**  
LAMPARA DE EMERGENCIA DUAL LED 150 LUM cCHICA



**028-001SA**  
NOMBRE PROLetrero de Salida Universal LED Dual con Batería Incluida

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Luminaria de emergencia con doble cabezal LED y gabinete de mayor dimensión para aplicaciones interiores. Incorpora batería recargable integrada y sistema de activación automática ante falla de energía. Equipada con indicador de carga y botón de prueba.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Tipo de producto	Lámpara de emergencia autónoma
Tecnología de iluminación	LED
Configuración	Dual (dos cabezales orientables)
Potencia por LED	1 W
Flujo luminoso en emergencia	150 lúmenes
Temperatura de color	Luz fría
Alimentación	127 / 277 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Material del gabinete	ABS termoplástico inyectado
Clasificación del material	UL 5VA (ignífugo)
Batería	Ni-Cd 3.6 V / 900 mA
Autonomía	≥ 90 minutos (estándar para Ni-Cd 900 mA)
Tiempo de recarga	24 horas
Indicador de carga	LED integrado

## CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete de mayor tamaño para mejor disipación térmica y visibilidad.
- Doble cabezal LED ajustable para direccionamiento del haz luminoso.
- Activación automática en modo emergencia ante interrupción del suministro eléctrico.
- Batería recargable integrada con circuito de carga interno.
- Indicador visual de estado y botón de prueba para verificación operativa.
- Construcción en ABS termoplástico con clasificación ignífuga UL 5VA.
- Compatible con sistemas eléctricos de 127 V y 277 V AC.